



Modulator jednokanałowy MD-1 przeznaczony jest do zamiany sygnału niskiej częstotliwości na sygnał wysokiej częstotliwości, który może być przesyłany kablem antenowym do kilku odbiorników. Posiada przelotkę dzięki której możliwe jest podłączenie istniejącej instalacji telewizyjnej. Modulator pracuje w całym paśmie telewizyjnym w kanałach VHF1-12 S1-38 UHF21-69 z częstotliwością różnicową fonii 5.5 oraz 6.5MHz. Posiada wyświetlacz parametrów pracy. Poziom wyjściowy w.cz.75dBm. Zasilanie 7-12V 150 mA. Wejście m.cz. gniazda RCA, wyjścia sygnału w.cz. gniazda F. Wymiary urządzenia 60X90X25 mm.